

Link do produktu: <https://edusfera.net/sony-vpl-sx631-p-366.html>

Sony VPL-SX631



Cena	4 190,00 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

System wyświetlania

System wyświetlania

Trzy panele LCD

Urządzenie wyświetlające

Rozmiar efektywnegoobszaru wyświetlania
Liczba pikseli

3 panele LCD BrightEra 0,63" (16 mm), proporcja boków: 4:3
2,359,296 pikseli (1024 x 768 x 3)

Obiektyw projekcyjny

Ostrość
Powiększanie — elektrycznie/ręcznie
Powiększenie — współczynnik
Współczynnik projekcji
Zmiana osi obiektywu — elektrycznie/ręcznie
Zmiana osi obiektywu — zakres w pionie
Zmiana osi obiektywu — zakres w poziomie

Ręcznie
Ręcznie
Ok. x 1,03
0,27:1 - 0,27:1 (0,267:1 - 0,274:1)
Ręcznie
±3,1%
+/- 2,3%

Źródło światła

Typ
Moc

Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa
225 W

Zalecany czas wymiany lampy*3

Tryb jasności lampy: wysoki
Tryb jasności lampy: standardowy

4000 godz.
6000 godz.

Tryb jasności lampy: niski	10000 godz.
Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)	
Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)	Zaleca się równoczesną wymianę filtra i lampy
Rozmiar ekranu	
Rozmiar ekranu	70" - 115" (przekątna)
Natężenie światła:*1	
Tryb jasności lampy: wysoki	3300 lm
Tryb jasności lampy: standardowy	2600 lm
Tryb jasności lampy: niski	2100 lm
Natężenie światła barwnego:*1	
Tryb jasności lampy: wysoki	3300 lm
Tryb jasności lampy: standardowy	2600 lm
Tryb jasności lampy: niski	2100 lm
Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)*2	
Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)	3000:1
Głośnik	
Głośnik	16 W (monofoniczny)
Częstotliwość skanowania obrazu	
W poziomie	Od 15 kHz do 92 kHz
W pionie	48 do 92 Hz
Rozdzielczość obrazu	
Wejście sygnału komputerowego	Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: UXGA 1600 × 1200*3
Wejście sygnału wideo	480/60i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p
System koloru	
System koloru	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60

Korekcja zniekształceń trapezowych (maks.)*4	
W pionie	±5°
Język menu ekranowego	
Język menu ekranowego	27 języków (polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, japoński, chiński (□□□□), koreański, rosyjski, holenderski, norweski, szwedzki, tajski, arabski, turecki, wietnamski, perski, fiński, indonezyjski, węgierski, grecki, czeski, słowacki, rumuński)
WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/wideo/sterowanie)	
INPUT A	Złącze sygnału wejściowego RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)
INPUT B	Złącze wejściowe dźwięku: Mini jack stereo
INPUT C	Złącze wejściowe RGB: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)
S VIDEO IN	Złącze wejściowe dźwięku: Mini jack stereo
WEJŚCIE WIDEO	Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, obsługa standardu HDCP
OUTPUT	Obsługa standardu HDCP, złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI
PILOT	Złącze wejściowe S-video: 4-stykowe mini DIN
LAN	Złącze wejściowe wideo: gniazdo cinch (RCA)
USB	Złącze wyjścia na monitor: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)
USB	Złącze wyjściowe audio: Mini jack stereo (regulowany poziom)
WEJŚCIE MIKROFONU	9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C
	RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
	Typ A
	Typu B
	Wejście mikrofonowe: Gniazdo Mini jack
Poziom głośności *5	
Tryb jasności lampy: niski	28 dB
Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy	
Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) / od 20% do 80%, (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania/wilgotność podczas przechowywania	
Temperatura przechowywania/wilgotność podczas przechowywania	Od -10°C do +60°C (od 14°F do +140°F) / od 20% do 80% (bez kondensacji)
Zasilanie	
Zasilanie	Napięcie przemienne 100-240 V, od 3,3 A do 1,5 A, 50/60 Hz
Pobór mocy	
Prąd przemienny od 100 V do 120 V	Tryb jasności lampy: Wysoka (High): 305 W
Prąd przemienny od 220 V do 240 V	Tryb jasności lampy: Wysoka (High): 294 W

Pobór mocy (w trybie czuwania)

Prąd przemienny od 100 V do 120 V

0,5 W (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Niski”)

Prąd przemienny od 220 V do 240 V

0,5 W (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Niski”)

Pobór mocy (w sieciowym trybie czuwania)

Prąd przemienny od 100 V do 120 V

5,3 W (LAN)
5,9 W (opcjonalny moduł WLAN)
6,1 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci) (kiedy funkcja trybu czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Standard”)

Prąd przemienny od 220 V do 240 V

5,6 W (LAN)
6,2 W (opcjonalny moduł WLAN)
6,4 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci) (kiedy funkcja trybu czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Standard”)

Włączono tryb czuwania / sieciowy tryb czuwania

Włączono tryb czuwania / sieciowy tryb czuwania

Po ok. 10 min

Przełącznik sieci bezprzewodowych

Przełącznik sieci bezprzewodowych

1) Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz [Połączenie/Zasilanie]
2) [Ustawienia WLAN]
3) [Połączenie WLAN]
4) Wybierz Wł. lub Wyl.

Rozpraszanie ciepła

Prąd przemienny od 100 V do 120 V

1041 BTU

Prąd przemienny od 220 V do 240 V

1003 BTU

Wymiary (szer. × wys. × dł.)

Wymiary (szer. × wys. × gł.) (bez wystających elementów)

Ok. 372 × 138 × 382 mm (14 21/32 × 5 7/16 × 15 1/32 cala)

Waga

Waga

Okolo 6,0 kg

Dolączone akcesoria

Pilot zdalnego sterowania

RM-PJ8

Akcesoria opcjonalne

Zapasowa lampa

LMP-E220

Uwagi

*1	Podane wartości są przybliżone.
*2	Jest to wartość średnia przy przyciemnieniu lampy.
*3	Podane wartości są przybliżone. Zależą one od czynników środowiskowych oraz sposobu użytkowania projektora.
*4	W przypadku zastosowania funkcji elektrycznego korygowania pionowych zniekształceń trapezowych jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
*5	Podane wartości są przybliżone. Zależą one od czynników środowiskowych oraz sposobu użytkowania projektora.