



Sony VPL-SW631

Cena	4 790,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

System wyświetlania

System wyświetlania	Trzy panele LCD
---------------------	-----------------

Urządzenie wyświetlające

Rozmiar efektywnego obszaru wyświetlania	3 panele LCD BrightEra 0,59" (15 mm), proporcja boków 16:10
Liczba pikseli	3 072 000 pikseli (1280 × 800 × 3)

Obiektyw projekcyjny

Ostrość	Ręcznie
Powiększanie — elektrycznie/ręcznie	Ręcznie
Powiększenie — współczynnik	Ok. × 1,03
Współczynnik projekcji	0,27:1 – 0,27:1 (0,267:1 – 0,274:1)
Zmiana osi obiektywu — elektrycznie/ręcznie	Ręcznie
Zmiana osi obiektywu — zakres w pionie	+/- 3,7%
Zmiana osi obiektywu — zakres w poziomie	+/- 2,3%

Źródło światła

Typ	Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa
Moc	225 W

Zalecany czas wymiany lampy*3

Tryb jasności lampy: wysoki	4000 godz.
Tryb jasności lampy: standardowy	6000 godz.

Tryb jasności lampy: niski

10000 godz.

Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)

Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)

Zaleca się równoczesną wymianę filtra i lampy

Rozmiar ekranu

Rozmiar ekranu

65" - 110" (przekątna)

Natężenie światła:*1

Tryb jasności lampy: wysoki

3300 lm

Tryb jasności lampy: standardowy

2300 lm

Tryb jasności lampy: niski

1900 lm

Natężenie światła barwnego:*1

Tryb jasności lampy: wysoki

3300 lm

Tryb jasności lampy: standardowy

2300 lm

Tryb jasności lampy: niski

1900 lm

Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)*2

Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)

3000:1

Głośnik

Głośnik

16 W (monofoniczny)

Częstotliwość skanowania obrazu

W poziomie

Od 15 kHz do 92 kHz

W pionie

48 do 92 Hz

Rozdzielczość obrazu

Wejście sygnału komputerowego

Wejście sygnału wideo

Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: UXGA 1600 × 1200*3

480/60i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i,

1080/50i, 1080/60p, 1080/50p

System koloru

System koloru

NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60

Korekcja zniekształceń trapezowych (maks.)*4

W pionie

±5°

Język menu ekranowego

Język menu ekranowego

27 języków (polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, japoński, chiński (□□□), koreański, rosyjski, holenderski, norweski, szwedzki, tajski, arabski, turecki, wietnamski, perski, fiński, indonezyjski, węgierski, grecki, czeski, słowacki, rumuński)

WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/wideo/sterowanie)

INPUT A

Złącze sygnału wejściowego RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)

INPUT B

Złącze wejściowe dźwięku: Mini jack stereo

INPUT C

Złącze wejściowe RGB: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)

Złącze wejściowe dźwięku: Mini jack stereo

Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, obsługa standardu HDCP

Obsługa standardu HDCP, złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI

S VIDEO IN

Złącze wejściowe S-video: 4-stykowe mini DIN

WEJŚCIE WIDEO

Złącze wejściowe wideo: gniazdo cinch (RCA)

OUTPUT

Złącze wyjścia na monitor: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)

Złącze wyjściowe audio: Mini jack stereo (regulowany poziom)

PILOT

9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C

LAN

RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

USB

Typ A

USB

Typu B

WEJŚCIE MIKROFONU

Wejście mikrofonowe: Gniazdo Mini jack

Poziom głośności *5

Tryb jasności lampy: niski

28 dB

Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy

Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy

Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) / od 20% do 80%, (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania/wilgotność podczas przechowywania

Temperatura przechowywania/wilgotność podczas

Od -10°C do +60°C (od 14°F do +140°F) / od 20% do 80% (bez

przechowywania

kondensacji)

Zasilanie

Zasilanie

Napięcie przemienne 100–240 V, od 3,3 A do 1,5 A, 50/60 Hz

Pobór mocy

Prąd przemienne od 100 V do 120 V
Prąd przemienne od 220 V do 240 V

Tryb jasności lampy: Wysoki (High): 330 W
Tryb jasności lampy: Wysoki (High): 320 W

Pobór mocy (w trybie czuwania)

Prąd przemienne od 100 V do 120 V

0,5 W (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Niski”)

Prąd przemienne od 220 V do 240 V

0,5 W (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Niski”)

Pobór mocy (w sieciowym trybie czuwania)

Prąd przemienne od 100 V do 120 V

5,3 W (LAN)
5,9 W (opcjonalny moduł WLAN)
6,1 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci) (kiedy funkcja trybu czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Standard”)
5,6 W (LAN)
6,2 W (opcjonalny moduł WLAN)
6,4 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci) (kiedy funkcja trybu czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Standard”)

Prąd przemienne od 220 V do 240 V

Włączono tryb czuwania / sieciowy tryb czuwania

Włączono tryb czuwania / sieciowy tryb czuwania

Po ok. 10 min

Przełącznik sieci bezprzewodowych

Przełącznik sieci bezprzewodowych

1) Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz [Połączenie/Zasilanie]
2) [Ustawienia WLAN]
3) [Połączenie WLAN]
4) Wybierz Wł. lub Wył.

Rozpraszanie ciepła

Prąd przemienne od 100 V do 120 V
Prąd przemienne od 220 V do 240 V

1126 BTU
1092 BTU

Wymiary (szer. × wys. × dł.)

Wymiary (szer. × wys. × gł.) (bez wystających elementów)

Ok. 372 × 138 × 382 mm (14 21/32 × 5 7/16 × 15 1/32 cala)

Waga

Waga

Okolo 6,0 kg

Dołączone akcesoria

Pilot zdalnego sterowania

RM-PJ8

Akcesoria opcjonalne

Zapasowa lampa
Moduł bezprzewodowej sieci LAN

LMP-E220
IFU-WLM3

Uwagi

*1

*2

*3

*4

*5

Podane wartości są przybliżone.

Jest to wartość średnia przy przyciemnieniu lampy.

Podane wartości są przybliżone. Zależą one od czynników środowiskowych oraz sposobu użytkowania projektora.

W przypadku zastosowania funkcji elektrycznego korygowania pionowych zniekształceń trapezowych jakość obrazu może ulec pogorszeniu.

Podane wartości są przybliżone. Zależą one od czynników środowiskowych oraz sposobu użytkowania projektora.