

Sony VPL-SX226



Cena	2 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

System wyświetlania

System wyświetlania	Trzy panele LCD
---------------------	-----------------

Urządzenie wyświetlające

Rozmiar efektywnego obszaru wyświetlania	3 panele LCD BrightEra 0,63" (16,0 mm), proporcja boków: 4:3
Liczba pikseli	2,359,296 pikseli (1024 x 768 x 3)

Obiektyw projekcyjny

Ostrość	Ręcznie
Współczynnik projekcji	0,46:1

Źródło światła

Typ	Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa
Moc	210 W

Zalecany czas wymiany lampy*1

Tryb jasności lampy: wysoki	4000 godz.
Tryb jasności lampy: standardowy	6000 godz.
Tryb jasności lampy: niski	10000 godz.

Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)*1

Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)

Maksymalnie 7000 godz. (czyszczenie)

Rozmiar ekranu

Rozmiar ekranu

60"-110" (1,52-2,79 m) (pomiar po przekątnej)

Natężenie światła

Tryb jasności lampy: wysoki

2800 lm

Tryb jasności lampy: standardowy

2000 lm

Tryb jasności lampy: niski

1600 lm

Natężenie światła barwnego

Tryb jasności lampy: wysoki

2800 lm

Tryb jasności lampy: standardowy

2000 lm

Tryb jasności lampy: niski

1600 lm

Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)*2

Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)

3000:1

Głośnik

Głośnik

16 W x 1 (monofoniczny)

Częstotliwość skanowania obrazu

W poziomie

Od 15 kHz do 92 kHz

W pionie

48 do 92 Hz

Rozdzielczość obrazu

Wejście sygnału komputerowego

Wejście sygnału wideo

Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: UXGA 1600 × 1200*3
NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p,
720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i; poniższe tryby są
dostępne tylko przy sygnale cyfrowym (wejście HDMI):
1080/60p, 1080/50p

System koloru

System koloru

NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N

Korekcja zniekształceń trapezowych (maks.)

W pionie

±7,5°

Język menu ekranowego

Język menu ekranowego

24 języki: angielski, arabski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), farski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski

WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/video/sterowanie)

INPUT A

Złącze wejściowe RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)

INPUT B

Złącze wejściowe audio: Mini jack stereo

INPUT C

Złącze wejściowe RGB: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)

Złącze wejściowe dźwięku: Mini jack stereo

S VIDEO IN

Złącze wejścia HDMI: złącze 19-stykowe HDMI, obsługa zabezpieczeń HDCP

WEJŚCIE WIDEO

Złącze wejściowe S-video: 4-stykowe Mini DIN

Złącze wejściowe dźwięku: Gniazdo RCA x2 (dzielone z wejściem VIDEO IN)

OUTPUT

Złącze wejściowe wideo: Gniazdo RCA, złącze sygnału wejściowego audio: Gniazdo RCA x2 (dzielone z wejściem S VIDEO IN)

PILOT

Złącze wyjściowe monitora*4: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)

LAN

Złącze sygnału wyjściowego audio*5: Minijack stereo (wyjście zmienne)

USB

Złącze RS-232C: 9-stykowe złącze D-sub (męskie)

USB

RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

WEJŚCIE MIKROFONU

Typ A

Typu B

Wejście mikrofonowe: Gniazdo Mini jack

Szum akustyczny

Tryb jasności lampy: niski

30 dB

Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy

Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy

Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) / od 20% do 80%, (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania/wilgotność podczas przechowywania

Temperatura przechowywania/wilgotność podczas przechowywania

Od -10°C do +60°C (od 14°F do +140°F) / od 20% do 80% (bez kondensacji)

Zasilanie

Zasilanie

Napięcie przemienne 100-240 V, od 3,2 A do 1,3 A, 50/60 Hz

Pobór mocy

Prąd przemienne od 100 V do 120 V
Prąd przemienne od 220 V do 240 V

Tryb jasności lampy: Wysoka (High): 305 W
Tryb jasności lampy: Wysoka (High): 294 W

Pobór mocy (w trybie czuwania)

Prąd przemienne od 100 V do 120 V

0,5 W (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Niski”)

Prąd przemienne od 220 V do 240 V

0,5 W (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Niski”)

Pobór mocy (w sieciowym trybie czuwania)

Prąd przemienne od 100 V do 120 V

5,0 W (LAN)
5,6 W (opcjonalny moduł WLAN)
5,8 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci) (kiedy funkcja trybu czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Standard”)
5,3 W (LAN)
5,9 W (opcjonalny moduł WLAN)
6,0 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci) (kiedy funkcja trybu czuwania „Standby Mode” jest ustawiona na „Standard”)

Prąd przemienne od 220 V do 240 V

Włączono tryb czuwania / sieciowy tryb czuwania

Włączono tryb czuwania / sieciowy tryb czuwania

Po mniej więcej 10 minutach

Przełącznik sieci bezprzewodowych

Przełącznik sieci bezprzewodowych

1) Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz [Połączenie/Zasilanie]
2) [Ustawienia WLAN]
3) [Połączenie WLAN]
4) Wybierz Wł. lub Wył.

Rozpraszanie ciepła

Prąd przemienne od 100 V do 120 V
Prąd przemienne od 220 V do 240 V

1041 BTU/h
1004 BTU/h

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) (bez wystających elementów)	Okolo 365 x 138,7 x 310 mm
--	----------------------------

Waga

Waga	Okolo 4,4 kg
------	--------------

Dołączane akcesoria

Pilot zdalnego sterowania	RM-PJ8
---------------------------	--------

Akcesoria opcjonalne

Zapasowa lampa	LMP-E212
Moduł bezprzewodowej sieci LAN	IFU-WLM3

Uwagi

*1	Wartość ta stanowi oczekiwany okres trwałości i nie jest gwarantowana. Wartość rzeczywista zależy od czynników środowiskowych oraz sposobu użytkowania projektora. Jest to wartość średnia. Dostępne w przypadku sygnałów VESA o skróconym czasie wygaszania. Z wejścia A i wejścia B. Działa jako funkcja przełączania dźwięku.
*2	
*3	
*4	
*5	