

Link do produktu: <https://edusfera.net/benq-mx842ust-dedykowany-uchwyt-p-372.html>



Benq MX842UST + dedykowany uchwyt

Cena	3 790,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

System projekcji	DLP
Rozdzielczość rzeczywista	XGA (1024 x 768)
Jasność	3,000 ANSI L
Współczynnik kontrastu	13,000:1
Wyświetlane kolory	1.07 Mld Kolorów
Obiektyw	F= 2.53, f= 5.38
Proporcje obrazu	Natywny 4:3 (5 do wyboru)
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)	0.47
Rozmiar obrazu (przekątna)	68"-120", Maximum 300"
Współczynnik powiększenia	Stały
Moc lampy	240W
Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)*	3500 / 5000 / 7000 h
Regulacja zniekształcenia trapezowego	1D, Pionowy(Vertical) ± 15 Stopni
Przesunięcie projekcji	153% ±5%
Obsługiwana rozdzielczość	VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)
Częstotliwość pozioma	15 - 102 KHz
Odświeżanie pionowe	23 - 120 Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	339 x 237 x 323 mm
Kompatybilność HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kompatybilność video	NTSC, PAL, SECAM
Ciężar	5,4KG (bez mocowania ściennego)
Słyszalny szum	36/30 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny)
Zasilanie	AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz
Pobór mocy	330W (typowy), Uśpienia < 0.5W
Języki menu ekranowego czytnika USB	28 języków
Tryby obrazu	Dynamiczny, Prezentacji, sRGB, Kinowy, (3D), Użytkownik 1, Użytkownik 2
Akcesoria (standardowe)	Pilot / Baterie, Kabel Zasilający, Instrukcja Użytkownika CD, Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin), Mocowanie Scienne, Instrukcja Montażu Ściennego,
Akcesoria (Opcjonalne)	Lampa, Mocowanie Sufitowe, Okulary 3D, Document Camera S30
Ciężar (Bez Opakowania / Z Opakowaniem)	5,4KG (bez mocowania ściennego)
Złącza	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Shared with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 2 Audio out (Mini Jack) x 1

Złącza

Audio L/R x 1
Speaker 10W x 2
USB (Type mini B) x 1 (FW download)
RJ45 x 1 (LAN control)
RS232 (DB-9pin) x 1
IR Receiver x 2

Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Shared with component)
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
HDMI x 1
Audio in (Mini Jack) x 2
Audio out (Mini Jack) x 1
Audio L/R x 1
Speaker 10W x 2
USB (Type mini B) x 1 (FW download)
RJ45 x 1 (LAN control)
RS232 (DB-9pin) x 1
IR Receiver x 2